

Características

- Pantalla táctil de 3".
- Conectividad a Ethernet.
- 2 puertos RS-232.
- 2 puertos IR out, 1 puerto IR in.
- Base de datos de eventos incorporada.
- Botón *Home*.
- Hasta 8 páginas.
- Hasta 48 botones.
- Expansión con "Bloques Inteligentes".
- Herramienta de configuración *Off-line*.

Beneficios

- Combinación de controlador e interfaz.
- Configuración sencilla.
- Instalación sencilla.
- Flexible.
- Intuitivo.
- Botón *Home*.

Especificaciones

- Dimensiones:
11.5cm x 11.5cm x 3.5cm
(H x W x D)
- Alimentación:
600mA, 6-9VDC

Controlador táctil CB-5000

Controlador con conectividad a red y para montaje en red

El controlador táctil CB-5000 provee control integrado con una pantalla táctil monocromática de 3", en un pack para montaje en pared. Este controlador todo en uno combina la potencia y simplicidad del controlador Calypso ION-LT2 con la flexibilidad de los intuitivos gráficos de las pantallas táctiles.

Diseñado para cubrir las necesidades de cualquier sala de reuniones, aula, auditorio, hall, etc., el CB-5000 está diseñado para ir en pared o en atril y ocupa 2 unidades de gang. Emplea la misma arquitectura de control que los controladores Calypso, en los que el código para crear lógica de control es eliminado por completo y reemplazado por una conveniente "Base de Datos de Eventos". Dicha Base de Datos se define por condiciones de entrada ("triggers") y acciones de salida ("actions").

El dispositivo consta de 2 puertos RS-232 y 2 puertos IR incorporados, junto con el puerto RJ-45 para conectividad Ethernet. Adicionalmente, se le pueden incorporar una serie de "Bloques Inteligentes" que proveen gran variedad de Entradas/Salidas para expandir la funcionalidad del dispositivo (puertos serie adicionales, puertos IR o incluso conexiones de relé).

El CB-5000 soporta hasta 8 páginas con un total de 48 botones a través de todas las páginas. El software de configuración que acompaña al dispositivo se emplea para asignar botones desde la galería de botones a las diferentes páginas y relacionar cada botón a acciones de control de forma ágil y sencilla.

Conecte. Configure. Cree

Pantalla táctil luminosa de 3"

8 páginas, 48 botones

2 RS-232, 2 IR out
1 IR in (óptico)



Fácil instalación

Botón "Home" preestablecido

Librería de Botones Gráficos